

MOBILE BATTERY
WITH WATCH CHARGER

取扱説明書

ウォッチ充電付き直挿しモバイルバッテリーライトニング

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ①ウォッチ充電付き直挿しモバイルバッテリー..... 1 台
- ②取扱説明書兼保証書..... 1 部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。


[本製品への充電]18W以上のACアダプタの使用を推奨します。
※本製品への充電は、PD対応Type-CポートとType-Cコネクタに対応しています。
※18W未満の充電機器を使用した場合、充電に時間がかかる可能性があります。

●お使いの機器への充電：本製品のポートを使用する場合は、
お使いの機器に対応のUSBケーブルをご用意ください。
※本製品はPD対応Type-CポートとType-Cコネクタに対応しています。
※Type-CポートからPD急速充電をおこなうには、PD規格対応の機器をPD対応
USBケーブルで接続する必要があります。

対応機種（2025年6月現在）

本製品のApple Watch用充電エリアには下記の機種が対応します。
Apple Watch Series 3/4/5/6/7/8/9/10
Apple Watch SE(第1/2世代)
Apple Watch Ultra/Ultra2
※機種側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。充電する機器側のOSに依存するため、弊社のサポート外となります。

各部名称



※Type-Cケーブルを持った状態で本製品をぶら下げたり、引っ張ったり、振り回したりしないでください。断線や故障の原因となります。

【電源ボタン操作について】

操作方法	挙動
電源ボタンを短押し	充電機能ON/電池残量LED点灯
電源ボタンを2回短押し	充電機能OFF/電池残量LED消灯

※無操作時、一定時間経過するとLEDが消灯し、ワイヤレス充電機能がOFFになります。

【電池残量表示LEDについて】

LED挙動	●●●○	●●○○	●○○○	○○○○
電池残量	0－25%	26－50%	51－75%	76－100%

使用方法

!

※本製品のApple Watch用充電エリアと充電する機器の間に金属などの異物（金属を含む材質のストラップなど）を挟まないでください。発火・感電・故障につながるおそれがあります。
※本製品のApple Watch用充電エリアにクレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリー機器など、磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。

- ご使用前に本製品の充電エリア・ポートやUSBケーブル（別売）のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 本製品にUSBケーブル（別売）を接続する際は、コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- 本製品を充電しながら、スマートフォンなどの機器へ給電しないでください。
- 本製品を他のモバイルバッテリーに接続しないでください。
- 本製品のType-CケーブルとType-Cポートを接続しないでください。
- 同時使用時の合計最大出力は20Wです。正常に給電できない場合は、単独で使用してください。
- ※使用する機器の組み合わせによっては、最大出力値が出ない場合があります。
- 充電する機器やアプリケーション、省電力機能によっては充電が100%になる前に充電が自動停止したり、100%になっても充電が停止しない場合があります。
- ご使用後は、すみやかに本製品からすべての機器を取りはずしてください。過度な充電は発熱・発火・バッテリー劣化・故障につながるおそれがあります。


本製品を充電する

- はじめて使用する場合はあらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- Type-Cポートを使用して充電をおこなう場合、充電機器を別途ご用意ください。
※18W以上のACアダプタ、USBケーブルの使用を推奨します。
※18W未満の充電機器を使用した場合、充電に時間がかかる可能性があります。

Type-Cポートを使用する

1.Type-CポートにUSBケーブル（別売）を接続し、充電する

USBケーブル（別売）をType-Cポートと5V/3A以上（18W以上対応）のACアダプタ（別売）に接続します。
●充電がはじまると電池残量表示LEDが白色に点滅します。急速充電対応の場合、右端のLEDが緑色に点灯します。
●電池残量0%の状態から約1時間30分で満充電になります。




2.充電完了後は、USBケーブル（別売）を取りはずす

電池残量表示LEDが4つ白色に点灯する、または所定の充電時間になったらUSBケーブルをType-CポートとACアダプタから取りはずしてください。

内蔵のType-Cケーブルを使用する

1.内蔵のType-Cケーブルを接続し、充電する

内蔵のType-Cケーブルを5V/3A以上（18W以上対応）のACアダプタ（別売）に接続します。充電がはじまると電池残量表示LEDが白色に点滅します。
●急速充電対応の場合、右端のLEDが緑色に点灯します。
●電池残量0%の状態から約1時間30分で満充電になります。



2.充電完了後は、ACアダプタを取りはずす

電池残量表示LEDが4つ白色に点灯する、または所定の充電時間になったら内蔵のType-CケーブルをACアダプタから取りはずしてください。

!


※パソコンのUSBポートに接続しないでください。必ずACアダプタをご利用ください。

他の機器に給電する

ライトニングコネクタを使用する


1.収納されているライトニングコネクタを取り出します

本製品に収納されているライトニングコネクタを取り出してください。



2.充電したい機器にライトニングコネクタを接続し、充電する


ライトニングコネクタを充電したい機器に接続します。充電がはじまると電池残量表示LEDが白色に点灯します。



!

※充電中は本製品と接続機器の両方を安定した場所においてください。
※接続の際は電池残量表示LEDと接続機器の液晶の向きを揃えて接続してください。

自動で充電が開始されない場合は、電源ボタンを短押しすることで充電が開始されます。




2.充電完了後は、接続機器を取りはずす

内蔵のType-Cケーブルを使用する

1.充電したい機器に内蔵のType-Cを接続し、充電する

内蔵のType-Cケーブルを充電したい機器に接続します。
●充電がはじまると電池残量表示LEDが白色に点灯します。急速充電対応の場合、右端のLEDが緑色に点灯します。




2.充電完了後は、接続機器を取りはずす

Type-Cポートを使用する

1.充電したい機器とType-CポートにUSBケーブル（別売）を接続し、充電する

USBケーブル（別売）を本製品のType-Cポートと充電したい機器に接続します。
●充電がはじまると電池残量表示LEDが白色に点灯します。急速充電対応の場合、右端のLEDが緑色に点灯します。



2.充電完了後、USBケーブル（別売）を取りはずす


!

※USB Type-Cポートを搭載し、入力・出力の制御ができていない機器を本製品のUSB Type-Cポートへ接続すると、接続機器から本製品に充電がおこなわれる場合があります。そうなった場合は機器を取りはずし使用をおやめください。

ワイヤレス充電を使用する

1.Apple Watch用充電エリアにApple Watchを取りつけ、充電する

Apple Watchを本製品のApple Watch用充電エリアに取りつけます。
●電源ボタンを短押しすると充電がはじまり、電池残量表示LEDが白色に点灯します。



2.充電完了後は、Apple Watchを取りはずす

!

※長時間の使用において本製品が発熱する場合がありますが異常ではありません。ただし、やけどをするほどの高温になった場合は、ただちに使用を中止してください。

接続機器への給電を停止する

本製品は接続機器への給電中、電源ボタンを2回押すと給電をストップします。再開の場合は電源ボタンを1回短押しする、もしくは本製品を取りはずし、再度接続してください。

安全上のご注意



警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容



注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容



行為を指示する内容



行為を禁止する内容



警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容



分解・改造・修理しない

火災・感電・故障のおそれがあります。



火に投入したり、加熱しない

火災・けがを負うおそれがあります。



水につけたり、濡れた手で触らない

防水仕様ではありません。水濡れや水没にご注意ください。発火・感電のおそれがあります。



本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない

強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。廃棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。



本製品に強い力や負荷をかけたり、投げたり、衝撃を与えたり、踏みつけたり、上に重いものをのせたりしない

発熱・発火・故障するおそれがあります。



次のような異常が発生した場合はただちに使用を中止する。

・異臭・異音・煙が出る

・正常に動作しない

・本体や使用する機器

・ケーブル・コネクタに破損・変形・断線が見られる

など

発火・感電のおそれがあります。



本製品のポートやUSBケーブルに金属類や異物を挿しこまない、接触させない

ショート・発火・発熱など思わぬ事故につながるおそれがあります。



延長コードやタコ足配線に繋いで使用しない

配線の状態によっては不安定な電圧電流により発火・発熱のおそれがあります。



次のような場所で使用・保管・放置しない

・水気のある場所

・湿気やホコリが多い場所

・直射日光の当たる場所

・火気の近く、電子レンジやオープン、高压容器内

・炎天下の車内など高温になる場所

・氷点下の気温が続く場所

・衝撃や振動が加わる場所

・強い磁力や静電気の発生する場所

など

発火・感電のおそれがあります。



ポケットやカバンの中、布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で充電・保管しない

発火・発熱のおそれがあります。



乳幼児やペットの手の届く場所で使用・保管しない

窒息・誤飲など思わぬ事故につながるおそれがあります。



病院内、医療機器の近くで使用しない

本製品に含まれるマグネットの磁力がペースメーカーや医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーを使用している場合は本製品の使用にあたり医師とご相談ください。



ご使用前に本製品や使用する機器に異物・液体などが付着していないか確認する

付着がある場合は、ショート・火災のおそれがあります。



USBケーブルを挿しこむ際は、正しい方向でしっかりと挿しこむ

不完全な挿しこみは、充電不良や発火・感電につながるおそれがあります。



本製品に対応する機器以外を取りつけない、本製品のApple Watch用充電エリアとApple Watchの間に異物(金属を含む材質のケースやカバーなど)を挟まない

発火・感電・故障につながるおそれがあります。



Apple Watch充電エリアと充電する機器の位置ずれがないか確認してから使用する

本製品はApple Watch充電エリア内部のコイルから充電する機器のコイルへ電力を送り充電する仕組みです。位置がずれたまま使用すると高温になり、発熱・故障の原因となります。



充電中、バイブレーション機能をOFFにする

Apple Watch用充電エリアからは正しく充電できなくなるおそれがあります。



雷が鳴ったらただちに使用をやめる

感電するおそれがあります。



充電完了、または所定の充電時間になったら本製品をはずす

所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火するおそれがあります。過度な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。



注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容



USBケーブルを本製品からはずすときはコネクタ部分を持ちまっすぐ引き抜く

ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。



磁気の影響を受けるものを本製品と充電する機器の間に挟んだり、近付けない

クレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリー機器など、磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。



ケースを着装した状態で、Apple Watch用充電エリアを使用する場合は、マグネットですっかり固定されているか確認してから使用する

ケースの形状によってマグネットでの固定がゆるくなり、発熱・落下するおそれがあります。マグネットですっかり固定されていることをご確認ください。

お手入れについて

- 他の製品と接続をはずした状態で、乾いた布や綿棒でお手入れをおこなってください。
- ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。
- 液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭き取ってください。

使用上の注意

- 充電する機器のケースやカバーの形状や厚み、素材によっては使用できない場合がございます。その場合は取りはずしてからご使用ください。
 - 本製品はすべての機器と接続動作を保証したものではありません。
 - ご使用前に必ず取りつける機器側の取扱説明書をご確認ください。また各種データのバックアップを取ってください。
 - 本製品の誤作動によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
 - 充電する機器が満充電に近い場合や電池残量が空やそれに近い場合、本製品の電池残量が少ない場合は、機器への給電が停止する場合があります。
 - 本製品の近くに熱で変形しやすいものを置かないでください。
 - 本製品は一般家庭用です。一般家庭用以外では使用しないでください。
 - 本製品を充電しながら、スマートフォンなど他の機器へ給電しないでください。
 - 思わぬ事故が発生しないよう、目の届く範囲で使用してください。
 - 長期間本製品を使用していない場合は、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなり、充電できなくなったりのおそれがあります。
 - 接続機器側の充電制御機能などにより、本製品の最大出力値が出ない場合があります。
 - 本製品は定期的に点検し、膨らみなどの変形や異常がみられた場合は絶対に使用せず廃棄してください。目立った変形や不具合がない場合でも、安全性やバッテリー性能を考慮しサイクル寿命は約300回、約2年を目安に新しい製品へお取り替えをおすすめします。
- ※使用環境や使用方法により目安回数や期間よりも早く劣化する可能性がございます。
※ご使用にならない期間が長い場合も、約50%～80%充電された状態にして保管してください。

内蔵電池についてのご注意

- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
- 液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入ったりした場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は消耗品です。また、電池は交換できません。充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命です。
- 通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住いの地方自治体の指定に従ってください。



弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。

〒653-0835

兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

リチウムイオン電池リサイクル係

宛

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがございますのであらかじめご了承ください。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。
※イラストはイメージです。

製品仕様

定格入力	(Type-Cケーブル) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (Type-Cポート) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
定格出力	(Type-Cケーブル) 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W) (Type-Cポート) 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W) (ライトニングコネクタ) 5V2.4A (最大12W) (Apple Watch用充電エリア) 1W (同時使用時) 合計最大20W
電池容量	リチウムイオン電池 5000mAh 18.25wh
定格容量	3000mAh 5V
本体充電時間	※1時間30分 (目安)
サイクル寿命	※300回 (目安)
サイズ/重量	※縦(H) 3.9×幅(W) 8×奥行き(D) 3.1cm / ※110g
材質	ABS樹脂/TPE

※接続距離、充電時間は目安です。使用状況により異なります。
※連続再生時間は使用環境、音源や音量などにより変動します。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元の商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく扱われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・お買い上げ後の使用方法に本取扱説明書の表示内容と相違がある、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および損傷
 - ・付属品の破損や紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配送対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。
- 保証書の発行により購入者の法律上の権利が制限されることはありません。

【保証を受けられる場合】
1. お問い合わせ先へご連絡ください。
2. 保証の対象になる場合、【交換商品】と【送料不要の返送用封筒】をお送りいたします。
3. 到着後、交換商品が問題ないことを確認いただき、不具合のあった商品を返送用封筒にてご返却ください。

お問い合わせ先

コーリュウ株式会社

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051 (受付:平日10時～17時)

MAIL info@koryultd.com

※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に關しましてはおそれいますがメールにてご連絡ください。

品名	充電付き直挿し型「Li-ion」ライトニング □2523/KRUMBL		
お買い上げ日	年	月	日
販売店	〒	保証期間 6ヶ月間	
お客様の住所	〒	お客様の氏名 電話	
住所	〒		